

Adapt12 USB-C

Station de recharge

JAR SYSTEMS



Ajoutez une recharge USB-C pratique et complémentaire à n'importe quel endroit!

Idéal pour les batteries externes, les téléphones intelligents, les appareils portables et bien plus.



Sans encombrement

Dites adieu aux adaptateurs CA désordonnés! Gagnez du temps en éliminant la gestion des câbles de la charge de travail de votre équipe.



Recharge USB-C efficace

Les appareils profitent automatiquement d'une recharge rapide et efficace propulsée par la recharge Quick-Sense USB-C PD.



Solution facilement évolutive

Adapt12 est une solution prête à l'emploi qui offre une façon simple de compléter la recharge à l'échelle de l'organisation.



Réduisez les interruptions dues aux batteries faibles grâce à Adapt12, une solution prête à l'emploi qui améliore la recharge. Elle constitue une solution pratique pour les appareils déchargés après une utilisation prolongée, pour ranger des appareils de recharge ou pour de petits ensembles d'appareils.

Caractéristiques essentielles

- Cadenas individuels à clé, 2 clés incluses
- Porte amovible avec morillon pour cadenas
- Poignée de transport sur le dessus
- Boîtier en aluminium durable
- Recharge Quick-Sense USB-C PD
- Protection contre les surintensités et les surtensions
- Câbles avec verrou
- Fente de sécurité Kensington
- Câble d'alimentation remplaçable de 1,52 m (5 pi)
- Support de montage mural disponible (non inclus)
- Câbles adaptateurs émulateurs disponibles pour recharger les appareils dotés d'autres types de ports de recharge (non inclus)



Câbles adaptateurs émulateurs

Compris

Numéro de la pièce standard :
ADAPT12-USBC

Le numéro de la pièce correspondant à votre commande peut varier en fonction des configurations personnalisées.

Spécifications

12 ports de recharge Quick-Sense USB-C PD
Dimensions du compartiment : 11,4 cm haut. x 3 cm larg. x 18,8 cm prof. (4,5 x 1,16 x 7,4 po)
Dimensions : 34,9 cm haut. x 22,8 cm larg. x 39,3 cm prof. (13,75 x 9 x 15,5 po)
Poids : 8,62 kg (19 lb) vide
Entrée | 120 V 50/60 Hz 3,2 A
Sortie | 5V à 2,7 A / 9V à 2,7 A / 12V à 2,5 A / 15V à 2,0 A / 20 V à 1,5 A Sortie max. totale 350 W
Compatible avec les appareils jusqu'à concurrence de 65 W

Garantie

Boîtier de la station | Garantie à vie
Concentrateur de recharge Quick-Sense USB-C | 2 ans
Câblage | 1 an