

Open6 USB-C

Station de recharge

JAR SYSTEMS



Ajoutez une recharge USB-C pratique et complémentaire à n'importe quel endroit!

Idéales pour les Chromebooks, les tablettes, les batteries externes et autres appareils de 14 po ou moins.



Sans encombrement

Dites adieu aux adaptateurs CA désordonnés! Gagnez du temps en éliminant la gestion des câbles de la charge de travail de votre équipe.



Augmentez l'accessibilité à la recharge grâce à la station de recharge Open6 USB-C. La station Open6 offre une plateforme durable qui permet d'organiser plusieurs appareils pendant leur recharge. Alimentées par la recharge Quick-Sense USB-C PD, elles distribuent intelligemment l'alimentation à vos appareils sans utiliser d'adaptateur CA.



Recharge USB-C efficace

Les appareils profitent automatiquement d'une recharge rapide et efficace propulsée par la recharge Quick-Sense USB-C PD.



Solution facilement évolutive

Open6 est une solution prête à l'emploi qui offre une façon simple de compléter la recharge à l'échelle de l'organisation.

Caractéristiques essentielles

- Fabrication durable en acier
- Recharge Quick-Sense USB-C PD
- Indicateurs de recharge à DEL
- Compartiment à câbles et arrêt de sécurité amovible et magnétique pour les petits appareils
- Câbles avec verrou
- Fente de sécurité™ Kensington®
- Câble d'alimentation remplaçable de 1,52 m (5 pi)
- Câbles adaptateurs émulateurs disponibles pour recharger les appareils dotés d'autres types de ports de recharge (non inclus)



Câbles adaptateurs émulateurs

Compris

Numéro de la pièce standard : OPEN6-USBC
Le numéro de la pièce correspondant à votre commande peut varier en fonction des configurations personnalisées.

Spécifications

6 ports de recharge Quick-Sense USB-C PD
Dimensions du compartiment :
Sans arrêt de sécurité 3,04 cm larg. x 32,76 cm prof. (1,2 x 12,9 po)
Avec arrêt de sécurité 3,04 cm larg. x 22,86 cm prof. (1,2 x 9 po)
Dimensions: 13,97 cm haut. x 19,56 cm larg. x 34,54 cm haut. (5,5 x 7,7 x 13,6 po)
Poids : 4,08 kg (9 lb) vide
Entrée | 120 V 50/60 Hz 2 A
Sortie | 5 V à 3 A/9 V à 3 A/12 V à 2,5 A/15 V à 2,0 A/20 V à 1,5 A Sortie max. totale 200 W
Compatible avec les appareils jusqu'à concurrence de 65 W

Garantie

Boîtier de la station | Garantie à vie
Concentrateur de recharge Quick-Sense USB-C | 2 ans
Câblage | 1 an