

Open6 USB-C

Estación de carga

JAR SYSTEMS



¡Agregue carga complementaria cómoda por USB-C en cualquier lugar!

Excelentes para Chromebooks, tabletas electrónicas, cargadores portátiles y otros dispositivos con pantalla de hasta 14".



Sin desorden

¡No hacen falta adaptadores de CA que desordenan todo! Elimine los procesos de manejo de cables del flujo de trabajo de su equipo y permítale así ahorrar tiempo.



Carga eficiente por USB-C

Los dispositivos, alimentados con carga Quick-Sense USB-C PD, se cargan automáticamente con rapidez y eficiencia.



Producto fácil de expandir

Open6, un producto "plug and play", permite complementar la carga de dispositivos en toda la organización sin generar molestias.



Haga la carga más accesible con la estación de carga Open6 USB-C. La Open6 es una plataforma resistente para organizar múltiples dispositivos para su carga. Gracias a la tecnología de carga USB-C PD Quick-Sense, distribuye la energía de manera inteligente a sus dispositivos, sin adaptadores de CA, lo cual reduce el desorden de cables.

Características principales

- Estructura de acero resistente
- Carga por USB-C PD Quick-Sense
- LED indicadores de carga
- Compartimiento de cable magnético desmontable / tope para dispositivos pequeños
- Traba de cable
- Security Slot™ de Kensington®
- Cable de alimentación reemplazable de 5 pies (1.5 m)
- Hay disponibles cables adaptadores emuladores para otros tipos de puertos de carga (no incluidos)



Cables adaptadores emuladores

Incluye

Número de pieza estándar: OPEN6-USBC
El número de pieza usado en su orden puede variar debido a las configuraciones personalizadas.

Especificaciones

6 puertos de carga USB-C PD Quick-Sense
Dimensiones de la celda:
Sin tope 1.2" anch. x 12.9" prof.
(3.05 cm x 32.77 cm)
Sin tope 1.2" anch. x 9" prof.
(3.05 cm x 22.86 cm)
Dimensiones: 5.5" alt. x 7.7" anch. x 13.6" prof. (13.97 cm x 19.56 cm x 34.54 cm)
Peso: 9 lb (4.1 kg) vacía
Entrada | 120 V 50/60 Hz 2 A
Salida | 5V a 3A / 9V a 3A / 12V a 2.5A / 15V a 2.0A / 20V a 1.5A Salida máxima total 200 W
Compatible con dispositivos de hasta 65 W

Garantía

Carcasa de estación | De por vida
Hub de carga USB-C Quick-Sense | 2 años
Cables | 1 año